

# Radiance version logiciel 3.5.x

## Spécifications

### Protocoles de communication

---

SIH/SIL :	Connexion réseau et Série (RS232) Des connexions multiples peuvent être définies, incluant SIH, SIL, Serveur de résultats patients, système de monitoring hémodynamique.
Protocoles de haut niveau :	ASTM (E1394-91) HL7 (Version 2.2, 2.3 ou 2.5) POCT1-A ASTM compatible ABL6xx (E1394-91)
Codage :	Traditionnel ou basé XML
Protocoles série de bas niveau :	ASTM (E1381-91) ASTM Raw
Protocole réseau de bas niveau :	ASTM (1381) - TCP/IP Radiometer HL7 MLLP
Langues :	Anglais, allemand, français, italien, espagnol, danois, hollandais et estonien
Conformité HIPAA :	Transmission de données crypté 128 bits ou supérieur
Types d'interfaces supportées :	Unidirectionnelle : transmission des données Bidirectionnelle : Pour la demande de la démographie du patient basée sur ID patient ou numéro de travail pour un patient seul ( "Consultation BDP"), ou une liste entière de patients d'un service donné ("Consultation des patients du service"). Interface HL7 2.3 bidirectionnelle : Chargement des demandes d'admission et de tests sur 1 voie et téléchargement sur la deuxième voie



### Connexions d'analyseurs

---

Analyseurs Radiometer compatibles :	AQT90 FLEX, ABL90 FLEX, ABL800 FLEX, série ABL700, ABL80 FLEX, ABL77, ABL70, NPT7, série ABL600, série ABL500, ABL50, ABL5, série EML100 et BPH5 Le module de gestion centrale des utilisateurs est disponible sur ABL800 FLEX et ABL90 FLEX.  Pour compatibilité des analyseurs non-Radiometer et POCT1-A, contacter le représentant Radiometer
Connexions des analyseurs via :	TCP/IP Série Serveur série vers TCP/IP

## Configuration matérielle requise par RADIANCE

---

Spécifications du PC serveur :	Les applications du serveur RADIANCE fonctionnent sur Windows 2000 (SP4 ou supérieur), Windows XP (SP3 ou supérieur), Windows 2003 Server ou Windows 2008 Server (32bit) CPU - minimum : Pentium® 4 2.4 GHz ou supérieur CPU - recommandé : Pentium® 4 3.0 GHz ou supérieur RAM - minimum : 2 Go ou davantage RAM - recommandé : 3 Go ou davantage 3 Go si le module Gestionnaire de CQ fonctionne avec plus de 10 analyseurs Disque dur : Minimum 10 Go d'espace libre Réseau : Carte réseau ethernet
Maximum de connexion :	Si le système Radiance est utilisé avec un grand nombre d'analyseurs/stations de travail, contacter le représentant Radiometer.
Spécifications du PC client :	Les applications clients de RADIANCE fonctionnent sous Microsoft Internet Explorer, V7.0x ou 8.0x. RAM - minimum : 1 Go ou davantage si le Gestionnaire de
CQ fonctionne	Adobe Reader de v6.x à v9.x
Spécifications du terminal de poche :	Les applications du terminal de poche RADIANCE FLEXLINK fonctionnent sur Internet Explorer Mobile 6 ou supérieur, Opera 9 ou supérieur, Safari sur version iPhone OS 3.1.3 ou supérieur. Réseau : WiFi Optionnel : Lecteur de codes-barres : Code 128, barres de 5 mil ou 6 mil résolution (recommandée)

## Configuration logicielle requise par RADIANCE

---

Portail RADIANCE :	Navigateur Microsoft Internet Explorer, V7.0x ou 8.0x
RADIANCE FLEXLINK :	On peut utiliser FLEXLINK sur un navigateur web et/ou sur différents types de terminaux de poche comme (PDA ou iPhones) utilisant un navigateur.

## Contactez-nous :

Radiometer est représenté dans plus de 100 pays  
Pour les coordonnées du représentant de Radiometer le plus proche, consulter [www.radiometer.com](http://www.radiometer.com).

### France

Radiometer S.A.S.  
Z.A. la Fontaine du Vaisseau  
8, rue Edmond Michelet  
F-93360 Neuilly-Plaisance  
Tél : 01 49 44 35 50  
Fax : 01 43 09 81 41  
[marketing@radiometer.fr](mailto:marketing@radiometer.fr)  
[www.radiometer.fr](http://www.radiometer.fr)

### Suisse

Radiometer GmbH  
Zürcherstrasse 66  
Postfach 124  
CH-8800 Thalwil  
Tel.: 044 723 38 60  
Fax: 044 723 38 65  
[info@radiometer.ch](mailto:info@radiometer.ch)  
[www.radiometer.ch](http://www.radiometer.ch)

### Benelux

Radiometer Benelux BV  
Chroomstraat 8 - Postbus 233  
2700 AE Zoetermeer  
Nederland  
Tel.: 00800 900 90 900 (toll free)  
Fax: (+31) 79 361 45 99  
[info@radiometer.be](mailto:info@radiometer.be)  
[www.radiometer.be](http://www.radiometer.be)  
[www.radiometer.com](http://www.radiometer.com)

### Canada

Radiometer Canada  
3020 Gore Road  
London · Ontario  
N5V 4T7  
Toll Free English: 1-877-414-0447  
Toll Free French: 1-877-424-0440  
Toll Free Fax: 1-877-414-0448  
[info@radiometercanada.com](mailto:info@radiometercanada.com)  
[www.radiometer.ca](http://www.radiometer.ca)



IVD

Données pouvant être modifiées sans préavis.

Radiometer, le logo de Radiometer, ABL, AQT, TCM, RADIANCE, PICO et CLINITUBES sont des marques commerciales de Radiometer Medical ApS.